

Asimismo, deberá disponer del cableado necesario para los circuitos de mando y control con el objetivo de satisfacer las disposiciones tarifarias vigentes. El conductor tendrá las mismas características indicadas anteriormente y su color de identificación será el rojo y con una sección de  $1,5 \text{ mm}^2$ .

Cada unidad de control horario recibirá corriente del embarrado general a través de su fusible de seguridad independiente.

#### 8.4.3.6. Señalización.

Cada suministro deberá estar claramente señalado en Fusible de Seguridad, hueco de contador y

bornas. Esta señalización deberá ser idéntica a la que posee cada vivienda en su puerta exterior (escalera, piso, puerta), los servicios generales identificados cada uno de ellos (escalera, ascensor, hidro, garaje, etc.) y los locales en caso de estar ya definidos.

El orden de los contadores dentro de la centralización será de izquierda a derecha y de arriba a abajo empezando por las viviendas de una misma escalera, si hubiese varias, y dejando para el final los servicios generales y locales comerciales.

Los cables de entrada y salida a contador deben estar debidamente identificados (entrada y salida).

